

FM/AM Clock Radio

ICF-C318

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Manual de Instruções (lado inverso)

Bruksanvisning (på baksidan)

Käyttöohjeet (kääntöpuoli)

DREAM MACHINE

Dream Machine is een handelsmerk van Sony Corporation. Dream Machine is een marchio di fabbrica della Sony Corporation. Dream Machine è un'marca registrada de Sony Corporation. Dream Machine är ett utmärkt varumärke, som registrerats av Sony Corporation. Dream Machine is Sony Corporation'in tavaramerki.

© 2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.nl/

Modellen voor Canada en Europa (met uitzondering van het Oost-Europese model): Modelli per il Canada e l'Europa (ad eccezione del modello per l'Europa dell'Est):

Modello per gli altri paesi/regioni: Modello per gli altri paesi/regioni:

FM-draadantennen (met uitzondering van het model voor Canada): Antenna a filo FM (ad eccezione del modello per il Canada):

Netsoor Cavo di alimentazione CA

FM-dradaantennen (met uitzondering van het model voor Canada): Antenna a filo FM (ad eccezione del modello per il Canada):

Netsoor Cavo di alimentazione CA

De batterij vervangen

Als de batterij bijna leeg is, wordt de aanduiding "C3" weergegeven in het display.

Als een stroomtoering optreedt wanneer de batterij bijna leeg is, worden de huidige tijd en alarmfuncties getoond.

Vervang de batterij door een Sony CR2032-lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt, kan dit tot brand of een ontploffing leiden.

Opmerking voor klanten in Canada en Europa (met uitzondering van Oost-Europa) De klok is in de fabriek ingesteld op de standaard tijd van de regio waar het product is vervaardigd. Het is mogelijk dat de standaard tijd van de regio niet overeenkomt met de lokale tijd van de regio waar u woont. Het is mogelijk dat de standaard tijd van de regio niet overeenkomt met de lokale tijd van de regio waar u woont.

Opmerking voor klanten in Canada en Europa (met uitzondering van Oost-Europa) (in deze gebruiksaanwijzing) laten zien aan een Sony-handelaar hoe de garantie voor dit product te valideren.

De reservebatterij plaatsen en vervangen

1 **Houd het netsoor aansluiten op het stopcontact, verwijder de schroef** waarmee de batterijhouder aan de onderkant van het apparaat is bevestigd met een schroevendraaier en verwijder de batterijhouder. (zie afbeelding 1)

2 **Plaats een nieuwe batterij met de pluspool (+)** naar boven gericht in de batterijhouder. U verwijderd de batterij uit de batterijhouder door deze uit de houder te duwen vanaf de zijde waarop PUSH staat. (zie afbeelding 2)

3 **Plaats de batterijhouder weer in het apparaat en bevestig de houder weer met de schroef.** (zie afbeelding 3)

4 **Als u de batterij vervangt, drukt u op RADIO ON** of op de aanduiding "C3" uit schakelen in het display.

Opmerking Als u de batterij vervangt, moet het netsoor niet loskoppelen van het stopcontact.

Als u dit wilt doen, worden de huidige tijd en het alarm getoond.

OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIJ

Hoofd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.

Veg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.

Hoofd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.

Houd de batterij niet vast met een metaal tang om kortsluiting te voorkomen.

Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht, vuur enzovoort.

OPGELET Wanneer batterijen niet correct worden geplaatst, is er explosievary. Vervang batterijen uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type dat door de fabrikant van het toestel wordt aanbevolen.

Waarschuwing voor batterij Als u het apparaat langere tijd wilt wilt gebruiken en het netsoor losgekoppeld is, verwijderd u de batterij om onnodige batterijontlading en beschadiging van het apparaat door batterijlekkage te voorkomen.

De klok voor het eerste instellen (met uitzondering van het Oost-Europese model)

Dit apparaat is in de fabriek ingesteld op de huidige datum en tijd en wordt geïnsteld door de reservebatterij. U hoeft de eerste keer het apparaat alleen niet aan te sluiten op het stopcontact en uw tijdszone te selecteren.

Voor het Europese model (met uitzondering van het Oost-Europese model)

1 **Sluit het apparaat aan op het stopcontact.** "Maand en datum" (ongeveer 1 seconde) → "jaar" (ongeveer 1 seconde) → "de huidige tijd (CET: Centraal-Europese tijd)" worden in het display weergegeven.

2 **Druk op TIME ZONE.** "1" (regioaantal) wordt ongeveer 4 seconden in het display weergegeven.

WAARSCHUWING Voer de juiste behandeling kan de batterij exploreren. Laat de batterij niet openzet op, demoneer deze niet en gooi deze niet in het vuur.

Voor de Klanten in Nederland Gooi de batterij niet weg maar lever deze in bij een winkel in chemisch afval (KCA).

Kenmerken

- FM/AM-klokradio met dubbel alarm.
- Verscheidene alarmsoorten: radio en zoner.
- Automatische tijdsinstelling, wanneer de klok voor het eerst aansluit, wordt de huidige tijd in het display weergegeven (met uitzondering van het Oost-Europese model).
- Automatische aanpassing voor DST (Daylight Saving Time/zomertijd) (met uitzondering van het Oost-Europese model).
- DST-toets voor de DST (Daylight Saving Time/zomertijd) aan te passen (voor het Oost-Europese model).
- Datumslots om de maand, de dag en het jaar weer te geven.
- Helderheidsregeling (hoog/gemiddeld/laag).
- No Power No Problem-alarmstroom door de klok en de alarm bij functies tijdens een stroomtoering met een getinteleerde CR2032-batterij (met uitzondering van het Oost-Europese model).
- Rijgeloovende CR2032-batterij als reservevoeding tijdens de klok en het alarm bij functies functioneren zonder een stroomtoering (alleen voor het Oost-Europese model).
- Uitschakelbare slimerijd; de slimerijd kan, elke keer als u deze functie gebruikt, worden uitgebreid van 10 tot maximaal 60 minuten.

Informatie over de reservebatterij

Om de juiste tijd weer te geven, kunt u dit apparaat gebruiken om de spanning, maar als apparaat heeft ook één interne CR2032-batterij als reservevoeding (de batterij wordt geleverd bij het apparaat voor het Oost-Europese model).

De batterij zorgt ervoor dat de klok en het alarm blijven werken bij een stroomtoering.

De batterij vervangen

Als de batterij bijna leeg is, wordt de aanduiding "C3" weergegeven in het display.

Als een stroomtoering optreedt wanneer de batterij bijna leeg is, worden de huidige tijd en alarmfuncties getoond.

Vervang de batterij door een Sony CR2032-lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt, kan dit tot brand of een ontploffing leiden.

Opmerking voor klanten in Canada en Europa (met uitzondering van Oost-Europa) De klok is in de fabriek ingesteld op de standaard tijd van de regio waar het product is vervaardigd. Het is mogelijk dat de standaard tijd van de regio niet overeenkomt met de lokale tijd van de regio waar u woont. Het is mogelijk dat de standaard tijd van de regio niet overeenkomt met de lokale tijd van de regio waar u woont.

Opmerking voor klanten in Canada en Europa (met uitzondering van Oost-Europa) (in deze gebruiksaanwijzing) laten zien aan een Sony-handelaar hoe de garantie voor dit product te valideren.

De reservebatterij plaatsen en vervangen

1 **Houd het netsoor aansluiten op het stopcontact, verwijder de schroef** waarmee de batterijhouder aan de onderkant van het apparaat is bevestigd met een schroevendraaier en verwijder de batterijhouder. (zie afbeelding 1)

2 **Plaats een nieuwe batterij met de pluspool (+)** naar boven gericht in de batterijhouder. U verwijderd de batterij uit de batterijhouder door deze uit de houder te duwen vanaf de zijde waarop PUSH staat. (zie afbeelding 2)

3 **Plaats de batterijhouder weer in het apparaat en bevestig de houder weer met de schroef.** (zie afbeelding 3)

4 **Als u de batterij vervangt, drukt u op RADIO ON** of op de aanduiding "C3" uit schakelen in het display.

Opmerking Als u de batterij vervangt, moet het netsoor niet loskoppelen van het stopcontact.

Als u dit wilt doen, worden de huidige tijd en het alarm getoond.

OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIJ

Hoofd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.

Veg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.

Hoofd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.

Houd de batterij niet vast met een metaal tang om kortsluiting te voorkomen.

Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht, vuur enzovoort.

OPGELET Wanneer batterijen niet correct worden geplaatst, is er explosievary. Vervang batterijen uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type dat door de fabrikant van het toestel wordt aanbevolen.

Waarschuwing voor batterij Als u het apparaat langere tijd wilt wilt gebruiken en het netsoor losgekoppeld is, verwijderd u de batterij om onnodige batterijontlading en beschadiging van het apparaat door batterijlekkage te voorkomen.

De klok en datum instellen

Voor de procedure uit vanaf stap 1 voor het Oost-Europese model. Als u de instelling voor andere modellen wilt wijzigen, voert u de procedure uit vanaf stap 2.

- Sluit het apparaat aan op het stopcontact. In het display gaat "AM 12:00" of "0:00" knipperen.
- Houd **CLOCK** langer dan 2 seconden ingedrukt. U hoort een pieptoon en het jaar kniptert in het display.
- Druk op + of – tot het juiste jaar in het display wordt weergegeven.
- Druk op **CLOCK** (ongeveer 1 seconde) om achterenvolgens de maand, de dag en de tijd in te stellen. Nadat u de tijd hebt ingesteld, hoort u twee korte pieptonen en begint de klok te lopen vanaf 0 seconden.

1 Wanneer + of – of – ingedrukt houdt, worden het jaar, de maand of de dag in het display weergegeven. Wanneer u de huidige tijd instelt, wordt de tijd snel gewijzigd met stappen van 1 minuut tot 10 minuten en vervolgens in stappen van 10 minuten.

2 Draai **ALARM TIME SET A (of B)** of – of + om de gewenste tijd in te stellen.

3 Druk herhaaldelijk op **TIME ZONE** tot het gewenste nummer wordt weergegeven. Omgeveer 4 seconden nadat de bewerking is voltooid, wordt de klok weer in het display weergegeven.

Voor het Canadese model

1 Sluit het apparaat aan op het stopcontact. "Maand en datum" (ongeveer 1 seconde) → "jaar" (ongeveer 1 seconde) → "de huidige tijd (EST/EDT: Eastern standard/zomertijd)" worden in het display weergegeven.

2 **Druk op TIME ZONE.** Regioaantal "2" wordt in het display weergegeven.

Als u in de EST-tijdzone (Eastern Time) woont, hoeft u de regio-instelling niet te wijzigen.

Regioaantal Tijdzone

1 Atlantica standaardtijd/zomertijd (standard)

2 Eastern standaardtijd/zomertijd (standard)

3 Central standaardtijd/zomertijd

4 Mountain standaardtijd/zomertijd

5 Pacific standaardtijd/zomertijd

6 Mountain standaardtijd/zomertijd

7 Hawaïaan standaardtijd/zomertijd

3 Druk herhaaldelijk op **TIME ZONE** tot het gewenste nummer wordt weergegeven. Omgeveer 4 seconden nadat de bewerking is voltooid, wordt de klok weer in het display weergegeven.

Opmerking Tijdens het vervaren en de eerste keer dat u het apparaat gebruikt, kan het apparaat bevestigd op het stopcontact worden aangesloten, is de batterij volledig bijna leeg. Neem in dat geval contact op met uw Sony-handelaar. De vooraf getinteleerde Sony CR2032-batterij wordt gezien als onderdeel van het product en valt onder de garantieverklaring.

U moet de "Opmerking voor klanten in Canada en Europa (met uitzondering van Oost-Europa)" (in deze gebruiksaanwijzing) laten zien aan een Sony-handelaar hoe de garantie voor dit product te valideren.

Als u de automatische aanpassing voor DST/zomertijd wilt annuleren en DST handmatig wilt instellen

De automatische aanpassing voor DST/zomertijd kan worden geannuleerd.

Houd **DST** langer dan 3 seconden ingedrukt terwijl de klok wordt weergegeven. Er klinkt een pieptoon en "Aut" → "OFF" verschijnt in het display om aan te geven dat de automatische aanpassing voor DST/zomertijd is geannuleerd. Het display keert terug naar de klok.

Opmerkingen

• Het moment waarop de tijd op het apparaat wordt gewijzigd wordt de automatische aanpassing voor DST/zomertijd (zie boven), wordt bepaald door verschillende omstandigheden en de wetgeving in elk landelijke regio. Aanmelder in dergelijke gevallen de automatische aanpassing voor DST/zomertijd en stel het DST-display handmatig in. Klanten die in landen/regio's wonen waar zomertijd niet wordt gebruikt, moeten de automatische aanpassing voor DST/zomertijd annuleren voordat het apparaat wordt gebruikt.

Als u de automatische aanpassing voor DST/zomertijd weer wilt activeren, houdt **DST** langer dan 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en "Aut" → "On" verschijnt in het display om aan te geven dat de automatische aanpassing voor DST/zomertijd is geactiveerd. Het display keert terug naar de klok.

Als u het display handmatig wilt overschakelen naar DST/zomertijd, gaat u naar "Het display overschakelen naar DST/zomertijd".

Het alarm instellen

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmtijden instellen (ALARM A en ALARM B). De dubbele slaaptimer slaapt u kunt programma en kunt als alarmsignaal kiezen uit RADIO of BUZZER.

Opmerkingen

• Voordat het alarm instelt, moet u de klok instellen (zie "De klok en datum instellen").

• In de fabriek is de alarmtijd ingesteld op "PM 12:00" of "12:00".

• Als u het radiosalarm wilt instellen, stem u eerst af op een zender en pas u het volume aan (zie "De radio gebruiken").

• Als u het zomeralarm instelt, kunt u **ALARM VOLUME** instellen op **LOW** of **HIGH**.

De alarmtijd instellen

1 **Stel ALARM A (of B)** in op het gewenste alarmsignaal (**RADIO** of **BUZZER**).

De alarmtijd verschijnt enkele seconden. Daarna gaat de aanduiding **ALARM A (of B)** branden in het display. (Het display wordt weergegeven wanneer de schakelaar in de **OFF**-stand staat.)

2 **Draai ALARM TIME SET A (of B)** of – of + om de gewenste tijd in te stellen.

Elke keer als u **ALARM TIME SET A (of B)** of – of + draait, wordt de tijd snel gewijzigd. Als u **ALARM TIME SET A (of B)** of – of + draait en vasthoudt, gaat de alarmtijd vooruit (of achteruit) met 1 minuut tot maximaal 10 minuten en vervolgens in stappen van 10 minuten. Tijdens het instellen van de alarmtijd kniptert de aanduiding **ALARM A (of B)** in het display. In het display worden de alarmtijden weergegeven hoe u **ALARM A** kunt instellen.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

Als u de stekker van het netsoor in het stopcontact steekt terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien door de reservevoeding, worden de huidige datum en tijd in deze volgorde gewijzigd in het display weergegeven. Waarna de huidige tijd verschijnt.

De slaaptimer instellen

U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert met de ingebouwde slaaptimer. Hiermee wordt de radio na een ingestelde tijdsduur automatisch uitgeschakeld.

Druk op **SLEEP**. De radio wordt ingeschakeld. U kunt de slaaptimer instellen op 90, 30, 15 of 5 minuten. Wanneer u op toets drukt, wordt het display als volgt gewijzigd:

OFF → 90 → 30 → 15 → 5

U hoort twee korte pieptonen als het display terugkeert naar "90".

De radio wordt automatisch uitgeschakeld na het ingestelde uur. Wanneer u de huidige tijd die u hebt ingesteld en wordt daarna uitgeschakeld.

De radio uitschakelen vóór de ingestelde tijd

Druk op **RADIO OFF/ALARM RESET** of **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

De slaaptimer en het alarm gebruiken

U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert en worden gekeerd door het radio- of zomeralarm op de ingestelde tijd.

1 Stel het alarm in. (Zie "Het alarm instellen".)

2 Stel de slaaptimer in. (Zie "De slaaptimer instellen".)

Problemen oplossen

Als er problemen optreden met het apparaat, moet u de volgende eenvoudige controles uitvoeren om te bepalen of het apparaat moet worden nagekeken. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

"AM 12:00" of "0:00" kniptert in het display vanwege een stroomtoering.

• De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij. Verwijder de batterij en installeer een nieuwe.

Het radio- of zomeralarm wordt niet ingeschakeld op de ingestelde alarmtijd.

• Is het gewenste radio- of zomeralarm ingeschakeld? (Brand de aanduiding **ALARM A (of B)**.)

Het radio-alarm is ingeschakeld, maar u hoort geen geluid op de ingestelde alarmtijd.

• Is het volume aangepast met **VOLUME**?

Voorzorgsmaatregelen

• Gebruik het apparaat met de stroombron die wordt vermeld bij "Technische gegevens".

• Het naamplaatje met het werkingsvoltoe, enzovoort, bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

• Als u de netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de stekker trekken en nooit aan het snoer.

• Het apparaat blijft onder (net)spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld.

• Laat voldeende ruimte vrij voor luchtcirculatie om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (een tapijt, een deken, enzovoort) of in de buurt van gordijnen of andere voorwerpen die de ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt.

• Als een voorwerp of stekker in het apparaat terechtkomt, moet u de vloer van het apparaat uit het stopcontact trekken en het apparaat later nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het verder gebruikt.

• Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een mild zeepsoep om de behuizing van het apparaat te reinigen.

• Sleuk de antennekabel niet op aan een externe antenne.

• De dek- of ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafellakken en gordijnen. Zo kan het risico op brand ontstaan. Plaats ook geen brandstof kaarten op het apparaat.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden opphaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet anderszins worden gerecycled. Het moet worden gerecycled als een afval van elektronische apparaten (WEEE) en moet worden gerecycled in een milieuvriendelijke omgeving die zich zoden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbeheersing. De recycling van materiaal draagt bij tot het vrijkomen van natuurlijke bronnen. Voer meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huisvuilafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Mocht u verder nog vragen hebben dan problemen met het apparaat, aarzel dan niet om te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Technische gegevens

Tijdsgebeurtenis

Model voor Canada: 12-uurs systeem Model voor andere landen/regio's: 24-uurs systeem

